

## PROGRAMAÇÃO DOS ACIONADORES PI 63 SMD

O processo de programação dos acionadores SMD na central de incêndio PI63 é simples e feito em duas etapas: dezena e unidade

Exemplo:

01= 0 (dezena) e 1 (unidade)

15 = 1 (dezena) e 5 (unidade)

Entrando no modo de programação:

- Pressione a tecla JP1 até o led Vermelho permanecer aceso;
- Cada toque na tecla JP1 altera o número da Dezena:

Ex.:

Nenhum toque = dezena 00

Um toque = 10

Dois toques = 20

Três toques = 30

- Ao final do cadastro da dezena, pressionar a tecla JP1 até o led Verde permanecer aceso para cadastro da Unidade:

Ex.:

Nenhum toque = Unidade 00

Um toque = 01

Dois toques = 02

Três toques = 03

- Ao final do cadastro da unidade, pressionar a tecla JP1 até o led Verde voltar a piscar, saindo do modo de programação.